К-ШТД

(место под 2 шт. АКБ 15Ач,
АКБ в комплект поставки К-ШТД
не входят)

Подключение линии
Ethernet от ?????

LAN/PASSIVE POE

А1.ВЫХОД		
Выход упр-ния "с.к." 1		24, 25
Выход упр-ния "с.к." 2		26, 27
Выход упр-ния "с.к." 3		28, 29
Выход упр-ния "с.к." 4		30, 31
Выход упр-ния "с.к." 5		32, 33
Выход упр-ния "с.к." 6		34, 35

до 60В, 100мА на выход

Считыватель 1
Кнопка 1

ОБЩ	
ОБЩ	
ЗВУК	
КНОПКА	
КРАСН	
ЗЕЛ	
D0	
D1	
+12В	
ОБЩ	

Считыватель 2
Кнопка 2

ОБЩ	
ОБЩ	
ЗВУК	
КНОПКА	
КРАСН	
ЗЕЛ	
D0	
D1	
+12В	
ОБЩ	

А1.ВХОД		
Вход "ПОЖАР"		5, 6
Вход упр-ния "с.к." 1		36, 37
Вход упр-ния "с.к." 2		38, 39
Вход упр-ния "с.к." 3		40, 41
Вход упр-ния "с.к." 4		42, 43
Вход упр-ния "с.к." 5		44, 45
Вход упр-ния "с.к." 6		46, 47
Вход упр-ния "с.к." 7		48, 49
Вход упр-ния "с.к." 8		50, 51
Вход упр-ния "с.к." 9		1, 2
Вход упр-ния "с.к." 10		3, 4

Вход от СПС
(сигнал "Пожар")

Подключение устройств
("сухие" контакты) (до 10 шт.)

А1.RS-485		
Интерфейс RS-485 1	B	18
	A	19
	GND	20
Интерфейс RS-485 2	GND	21
	A	22
	B	23

Подключение внешних устройств по
интерфейсу RS-485

А1.Реле		
Релейн. выход управления 1	NC	9
	COM	10
	NO	11
Релейн. выход управления 2	NC	12
	COM	13
	NO	14

Электромагнитные замки или
любая другая нагрузка
до 10А DC или 16А AC

XT2 Цепи питания внешних уст-в 24В		
Выход питания 24В	+	1
	+	2
	–	3
	–	4

Подключение питания внешних
устройств 24В (суммарно до 2,5А)

XT1 Вход питания ~220В		
Вход ~220В	L	1
		2
	N	3

Подключение электропитания
шкафа 220В

Шина заземления

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Схема подключения К-ШТД	Лист б/н